



... chrání vaše soukromí.

Programování venkovních rolet s motory RTS a IO

Motory se nacházejí v továrním nastavení

- 1, roletu zapojit pod napětí (vždy jen tu, která se má programovat)
- 2, na ovladači zvolit na, který kanál se má roleta uložit
- 3, zmáčknou současně tlačítko nahoru a dolů (roleta tzv. cukne)
- 4, vyzkoušet směr otáčení, pokud je správný tak přecházíme na bod 6,
- 5, směr otáčení změním podržením tlačítka **MY** cca 5s (než roleta cukne)
- 6, zmáčknou současně tlačítko nahoru a dolů (roleta tzv. cukne)
- 7, zmáčkneme tl. **my** dokud roleta necukne
- 8, otočit ovladač a potvrdit prog. tlačítkem (jen zmáčknou, nedržet a roleta opět cukne)
- 9, vyzkoušíme roletu – při prvních 3 cyklech roleta bude dojíždět do koncových poloh pod vyšším tlakem

Kopírování z “ovladače na ovladač“

- 1, na naučeném ovladači zvolíme roletu, kterou chceme kopírovat
- 2, zmáčkneme na 2s prog. tlačítko zezadu ovladače, až screen cukne tak tlačítko pouštíme
- 3, otočit nový ovladač (nebo ten stejný v případě kopírování na jiný kanál) a potvrdíme prog. tlačítkem (jen zmáčknou, nedržet!!)